

Menambah Loop Device

sebelum mengikuti langkah2nya alangkah baik sebagai bahan pembanding ada berapa device loop yg sedang berjalan:

```
# ls /dev/loop*  
/dev/loop0 /dev/loop1 /dev/loop2 /dev/loop3 /dev/loop4 /dev/loop5 /dev/loop6  
/dev/loop7
```

langkah2nya sebagai berikut:

1. buka file **/etc/modules** dan pastikan ada baris **loop**
2. kemudian buat file **/etc/modprobe.d/loop** yg isinya:

```
options loop max_loop=16
```

nah, angka 16 itu bisa disesuaikan dgn kebutuhan.

3. Restart komputer, setelah restart coba lihat kembali ada berapa device loop yg dah berjalan apakah berjalan atau belum?!

```
# ls /dev/loop*  
/dev/loop0 /dev/loop11 /dev/loop14 /dev/loop3 /dev/loop6 /dev/loop9  
/dev/loop1 /dev/loop12 /dev/loop15 /dev/loop4 /dev/loop7  
/dev/loop10 /dev/loop13 /dev/loop2 /dev/loop5 /dev/loop8
```

... Fungsi menambah loop device:

semakin banyak ISO Image CD/DVD repository, untuk membuat server repository sedangkan CD-ROM bisa jadi lebih dari satu, bahkan mungkin ada yg membuat Image Drive lainnya contohnya sy membuat cache proxy terdiri 5 image drive.

By:

th@opikdesign.com

08123003336